Gigaset C530 IP

Gigaset

MADE IN GERMANY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ☺ ***Interfaccia utente intuitiva con icone colorate e funzioni per una facile configurazione***
- ☺ ***Ampio e brillante display grafico (TFT 1,8", 128 x 160 pixel, 6 linee, 65.000 colori)***
- ☺ ***Rubrica: 200 contatti v-card*** *(600 numeri memorizzabili)* ***con 7 voci per contatto;***
  nome/cognome, 3 numeri, ricorrenza e gruppi VIP (con suoneria personalizzata)
- ☺ ***Tramite la App gratuita Gigaset Contacts, si possono trasferire in modo facile, i contatti del proprio smartphone al portatile C530H***
- ☺ ***Chiamata facilitata, possibilità di vedere e correggere il numero digitato prima della selezione***
- ☺ ***Tastiera ergonomica, illuminata, di alta qualità, tecnologia metaldome; tasti grandi e ben distanziati con tasto di navigazione a 5 vie***
- ☺ ***Servizio "solleva e parla"****: per rispondere senza premere alcun tasto (quando il portatile è posto in carica)*
- ☺ ***Compatibilità avanzata, tramite il servizio di "Inclusione interna", con clip vivavoce Gigaset L410 per conversare senza interrompere le attività in corso***
- ☺ ***Accesso diretto ad internet senza l'uso di un PC***
- ☺ ***Viva voce Hi-Fi con HDSP in VoIP sul portatile Gigaset C530H***
- ☺ ***Sistema Gigaset Green Home evoluto ad alta efficienza energetica e zero radiazioni*** *(vedere dettagli)*
- ☺ ***Esclusivo pacchetto base dei servizi "non disturbare", salvaguarda privacy e tranquillità*** *(vedere dettagli)*
- ☺ ***Telefono cordless multi-linea, supporta sino a 6 portatili, 6 account VoIP ed uno analogico***
- ☺ ***Telefono cordless dual mode, supporta sino a 3 telefonate in parallelo (2 VoIP ed 1 analogica)***
- ☺ ***Base e portatile separati per installarli dove servono (entrambi predisposti anche per il fissaggio a muro)***
- ☺ ***Presa jack da 2,5 mm per auricolari (mono) a filo Gigaset ZX300 e Gigaset ZX400***
- ☺ ***Clip da cintura***

GIGASET E' MADE IN GERMANY DESIGN - INNOVAZIONE - PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA' - RISPETTO DELL'AMBIENTE

Gigaset C530 IP

Gigaset

➢Norme, installazione, configurazione

➢ **Norme/Standard:** DECT, GAP, CLIP, CNIP, HSP, HDSP, TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1), G.722 codec, SMS su RTG, DHCP (Option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, FXS (RJ11), LAN (RJ45)

➢ **Connessione su linea telefonica:**

✓ Analogica pubblica (RTG) in Italia o PABX

✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter

✓ Ethernet IEEE 802.3 per uso su VoIP via Router

✓ ISDN via borchia NT1 Plus per interfaccia analogica

➢ **Configurazione a max equipaggiamento: fino a 6 portatili** (anche Gigaset L410 per la sola ricezione in vivavoce)

➢Sistema/aggiuntivo: Identificazione

Modello		EAN		CODICE
> C5300 IP	nero :	4250366841335	-	S30852-H2506-K101
> C530H	nero :	4250366834009	-	S30852-H2562-R101

➢Portata, Dimensioni, Autonomia

Portata: fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile collegando Gigaset Repeater

Autonomia: in stand-by / conversazione : fino a 320 h /14

Dati meccanici: Portatile C530H: dimensioni: 156 x 48 x 27 mm
peso: 90 / 118 g (senza/con batterie)
Base C530IP: dimensioni: 132 x 105 x 46 mm
peso: 120 / 220 g (alimentatore ed accessori inclusi)

Caricabatterie: dimensioni: 75 x 69 x 31 mm - peso: 91 g (alim.incl.)

Conf. completa C530IP: misure 224 x 166 x 88 mm - Peso: 590 g.
confezioni singole per pallet: 144

Conf. completa C530H: misure 224 x 166 x 60 mm - Peso: 390 g
confezioni singole per pallet: 216

➢ Email

❑ Accesso diretto senza PC, supporto per account E-mail POP3 / POP3S (es. per Gmail)

❑ E'possibile leggere le E-mail sul portatile (sino a max. 560 caratt.)

❑ Segnalazione luminosa tramite il tasto messaggi del portatile, di nuova E-mail presente

❑ E' possibile cancellare le E-mail mediante portatile

➢ SMS [6)]

> Scambio di SMS con numeri di rete fissa (se gli operatori ed i telefoni da entrambi i lati della linea supportano il servizio) o IP RTP

> Invio SMS a tutti i cellulari, in ricezione da TIM

> Facile utilizzo inclusa la registrazione

> Ricezione trasmissione SMS fino a 612 caratteri (dipende dall'operatore)

> Memorizzazione di 30 SMS con max 90 caratteri

> Una cartella comune + tre cartelle SMS personalizzate [2)]

> Confortevole accesso ai servizi SMS (info channels) [2)]

> Trasmissione delle e-mail via SMS [2)]

> Possibilità di registrazione del numero che ha inviato un SMS nella rubrica telefonica

> Supporto nella V Card - in rubrica possono essere salvati sia il nome che il numero

➢Telefonia VoIP: servizi di base

➢ Telefono cordless multi-linea, supporta sino a 6 portatili DECT a standard GAP

> Sistema multi-line: è possibile configurare sino a 6 account VoIP di differenti provider ed uno analogico

> Gli account SIP con relativo numero vengono assegnati individualmente ad ogni portatile

> Supporta sino a 3 telefonate in parallelo:
2 chiamate VoIP o 1 PSTN + 2 VoIP

> Per ciascuna chiamata è possibile scegliere, mediante menu, quale linea telefonica utilizzare

> Configurazione facile ed intuitiva, mediante assistente di installazione e download automatico dei parametri dei provider più diffusi (oltre 200 in tutto il mondo)

➢Telefonia VoIP: servizi avanzati

> SIP VoIP con i codec: G.711, G.722, G.726, G.729AB1 [1)]

> Schema di indirizzamento della selezione URI SIP il cui formato è simile ad un indirizzo e-mail: sip.username@dominio o IP:Port
Esempi: sip:joe.bloggs@212.123.1.213
sip:support @phonesystem.3cx.com
sip:224444032@phonesystem.3cx.com

> Gigaset.net: chiamate gratuite tra telefoni VoIP di Gigaset, ricerca nickname nella rubrica della comunity Gigaset.net

> Gigaset Contacts, è una App gratuita per il facile trasferimento dei contatti del proprio smartphone al portatile C530H

> Auto-fallback su PSTN, se il telefono non riesce a stabilire una connessione VoIP

> Servizi supplementari VoIP controllati dal terminale: conferenza, attesa/alterna tra 2 utenti, inoltro di chiamata

> Qualità del Servizio2): ToS, Diffserv, valori DSCP configurabili per SIP e RTP

- Accesso facile ed intuitivo ad informazioni online mediante screensaver ed Info Center interattivo: previsioni meteo,RSS feed, Traduttore, Enciclopedia, Oroscopo, Bioritmo, Convert. di unità
- Accesso a rubriche online (multipli accessi supportati) con possibilità di scelta
- Visualizzazione di ID del chiamante dalla rubrica telefonica online, se supportato dal provider
- Applicazioni interattive come ad esempio: Facebook,Twitter, eBay, Wikipedia.

➢Sistema e software

- Plug and Play Auto-provisioning per operatori/ clienti per le varianti via: - MAC address - TR069, TR104, TR106, TR111 / part 1 (part 2 on request)
Plug and Play Auto-provisioning varianti retail via :
- MAC address - Auto-configuration code
- Configurazione facilitata via Web Server o da portatile
- Aggiornamento automatico del firmware da portatile
- Firmware downgrade (al firmware originale/versione precedente)
- DHCP client (option 60, 114, 120)
- VLAN tagging
- HTTP Proxy support inclusa compatibilità 1.0 per spezzoni di messaggi
- Protezione virus ottimizzata grazie ad un sistema operativo protetto
- Data ed ora: sincronizzazione da Internet mediante server NTP (Network Time Protocol)

Gigaset C530 IP

Gigaset

➢Caratteristiche Audio

- ➢ HDSP con codec G.722 per qualità audio Hi-Fi
- ➢ Vivavoce di alta qualità (su linea analogica) e Hi-FI (su VoIP)
- ➢ Suoneria portatile regolabile tra 5 livelli + spenta + crescendo
- ➢ Portatile C530H dotato di 30 suonerie(possibilità di suoneria personalizzata per ogni aggiuntivo, anche per le chiamate interne se collegati più portatili)
- ➢ Volume del ricevitore e del viva voce regolabile tra 5 livelli
- ➢ Possibilità di silenziare la suoneria durante la chiamata
- ➢ Funzione MUTE tradizionale senza musica su attesa unidirezionale (voi sentite il vostro interlocutore ma non viceversa (con attesa se si hanno registrati più portatili e si esegue una consultazione interna)
- ➢Toni di conferma e tono di avviso di batterie scariche
- ➢ Due profili audio selezionabili
- ➢ 6 gruppi VIP (suonerie selezionabili singolarmente)
- ➢ Presa jack da 2,5 mm per auricolari (mono) a filo Gigaset ZX300 e ZX400 (opzionali)

➢ Funzioni principali

- ➢ App «Contacts Push» applicazione (scaricabile) per smartphone, per trasferire i contatti ai vostri portatili C530H registrati su stessa base.
- ➢ Trasferimento rubrica tra i portatili e tra portatile e PC
- ➢ Rubrica 200 contatti v-card *(600 numeri memorizzabili)* con 7 voci per contatto; nome/cognome, 3 numeri, ricorrenza e gruppi VIP
- ➢ Indicazione del nome, se presente in rubrica, nelle varie liste delle chiamate (fatte, ricevute [5)], perse [5)])
- ➢ Possibilità di scegliere il tipo di chiamata prioritaria tra VoIP e analogica (la chiamata meno prioritaria potrà comunque essere eseguita tramite pressione lunga del tasto di impegno linea)
- ➢ Possibilità di assegnare ad ogni contatto della rubrica una diversa illuminazione del display sia per riconoscere le chiamate VIP [5)], il display si illuminerà del colore scelto, sia per una veloce ricerca in rubrica
- ➢ Funzione CLIP[3)] – Visualizzazione del numero del chiamante
- ➢ Tasti e numeri grossi (anche sul display per un facile utilizzo)
- ➢ Gestione facilitata dei principali servizi di rete[4)] (su RTG)
- ➢ Piani di selezione: è possibile configurare (PSTN/IP) sino a 30 diverse regole
- ➢ Ripetizione degli ultimi 20 numeri selezionati
- ➢ Liste: ultime 30 chiamate perse, 30 chiamate ricevute e 60 chiamate effettuate (tutte con nome se presente in rubrica) [5)]
- ➢ tasti di chiamata diretta programmabili (dalla cifra 2 alla 9)
- ➢ Supporto per i prefissi locali
- ➢ Selezione: multifrequenza (DTMF) o decadica (DP)
- ➢ Servizio sveglia giornaliero
- ➢ Scelta del nome del portatile

➢ Servizi «non disturbare» [5)]

- Il pacchetto base dei servizi "Non disturbare" di cui la famiglia Gigaset C530IP è equipaggiata trova applicazioni anche molto diverse tra loro, utilizzabili in ambiente domestico /professionale e dal quale ognuno potrà individuare ciò che più si addice alle necessità personali adattando i servizi alle proprie esigenze.
- E' possibile impostare una determinata fascia oraria a vostra scelta nella quale il telefono non squillerà. Tutte le chiamate verranno segnalate solo visivamente e memorizzate nella lista delle chiamate perse cosicché, quando lo desiderate, possiate sapere chi vi ha chiamato.
- E' possibile impostare il telefono affinché in caso di chiamata anonima (chiamante non identificato) non squilli

❑ I servizi di "fascia oraria e "chiamata anonima", trovano applicazioni sia professionali che domestiche:

❑ in ufficio: se dovete gestire una riunione importante senza interruzioni attivate la fascia oraria della riunione stessa ed il telefono non squillerà

❑ a casa: potete silenziare la suoneria alla ricezione delle numerose telefonate anonime a scopo pubblicitario e per ricerche di mercato oppure impostare la fascia oraria notturna per non essere disturbati da telefonate moleste.

➢ Rispetto dell'ambiente ed economicità

- ❖ Esclusivo sistema Green Home Gigaset di 2° generazione
- ❖ Sistema ad alta efficienza energetica, risparmio del 60%
- ❖ Consumo assoluto della base inferire a 0,4W in standby
- ❖ Onde radio azzerate in stand-by (ECO Plus abilitato), ridotte (fino al80%) in conversazione
- ❖ Onde radio ridotte dell'80% a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO),distanza sufficiente per un funzionamento ottimale nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli uffici
- ❖ Onde radio modulate automaticamente in funzione della distanza base-portatile (più base e portatile sono vicini e più bassa è la potenza di trasmissione onde radio)
- ❖ Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili per assicurarne lunga vita ed autonomia

➢ Prerequisiti per usufruire di alcuni servizi

1. Codec attivati automaticamente se e quando richiesti dalla rete
2. Dipende dalla Rete / Operatore / Provider
3. Se fornito dall'Operatore di Rete (PSTN o VoIP) ed eventualmente previo abbonamento
4. Se fornito dall'Operatore di Rete e previo abbonamento
5. Previo abbonamento al servizio CLIP
6. Se il Vs. Operatore supporta il servizio SMS

Gigaset C530 IP

Gigaset

❖ Tastiera

- o 12 tasti numerici e tasti funzione con tasto di navigazione a 5 vie
- o Tastiera retro-illuminata color ambra, sono illuminati anche il tasto di navigazione e i tasti verde/rosso (ON/OFF delle chiamate)
- o Indicazione luminosa in presenza di viva voce attivo, chiamate entranti e nuovi messaggi
- o Blocco tastiera (non protetto da PIN) per evitare pressioni indesiderate
- o Disabilitazione suoneria premendo a lungo il tasto "*"
- o Flash (R) anche su VoIP: temporizzazione tra 80/800 msec. Inserimento Pause temporizzabili

❖ Servizi con più portatili

- ➢ 3 conversazioni contemporanee, due su rete fissa ed una su
- ➢ Linea analogica (con almeno 3 portatili registrati)
- ➢ Baby monitor / monitoraggio ambiente (con almeno 2 portatili registrati)
- ➢ Comunicazione tra interni e trasferimento della chiamata
- ➢ Messa in attesa della conversazione (mute bidirezionale): con e senza musica di cortesia in linea, non si sente e non si viene sentiti dall'interlocutore che sentirà però una musica di cortesia (se attivata)
- ➢ Chiamata entrante dall'esterno collettiva (squillano tutti i portatili) e successivo trasferimento selettivo della chiamata ad uno specifico portatile
- ➢ Chiamata interna collettiva o selettiva
- ➢ Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset compatibili con il servizio

❖ Display / Menù

Standby personalizzato :
visualizzazione di informazioni (live info-ticker),Screensaver (orologio digitale o analogico, 3 diverse immagini)
Due colorazioni sfondo (chiaro / scuro)
Durante una conversazione telefonica visualizzazione durata conversazione
In idle mode visualizzazione di data ed ora livello carica batteria,
nome portatile e potenza segnale
Soft key per selezione rapida delle funzioni , Info chiamate, nuovi messaggi, appuntamenti scaduti, Tasti funzione (visualizzano la scelta fatta)

❖ Accessori

- ➢ Portatile Gigaset C530H*:* assicura totale compatibilità con la base cordless Gigaset C530 IP anche per i servizi VoIP
- ➢ Altri portatili Gigaset: C620H,E630H,S820H,SL910H *sul portale: www.gigaset.com/it/assitenza/compatibilità è possibile, scegliere il portatile Gigaset (di modello diverso) che assicura il livello più alto di compatibilità)*
- ➢ Portatili *DECT-GAP (di altri fornitori):* garantiscono i servizi telefonici di base
- ➢ Gigaset L410: CLIP DECT vivavoce con grande tasto di risposta
- ➢ Cuffie a filo ZX300 e ZX400 (mono)
- ➢ Gigaset Repeater: per estendere la copertura base-portatili (no handover)
- ➢ Nota: I piccoli accessori, eventualmente possono essere reperibili nei Centri Assistenza Autorizzati ,altrimenti possono essere ordinati online sul sito istituzionale:
- o ww.gigaset.com/it (area Assistenza – Acquisto accessori)

❖ Contenuto della confezione

- ▪ 1 portatile Gigaset C530H
- ▪ 1 supporto carica-batterie per il portatile
- ▪ 1 Stazione base Gigaset C530IP
- ▪ 2 Alimentatori, per stazione base e supporto di ricarica
- ▪ 1 Clip da cintura
- ▪ 2 batterie mini stilo tipo AAA NiHM 750mAh ricaricabili
- ▪ Cavo di linea telefonica (RJ11)
- ▪ 1 cavo Ethernet
- ▪ Guida rapida o CD-ROM (dipende dalla variante)

❖ *SERVIZIO CLIENTI GIGASET: 02.600.630.45*

- ➢ **Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- ➢ **Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili**
- ➢ **La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti**
- ➢ **QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO CE**